

MUSICAL FIDELITY

BPC10 Balanced Power Conditioner



Der BPC10 ist die ultimative Lösung für große HiFi- und Heimkinosysteme. Er versorgt Geräte bis 1.950 VA in drei Zonen. Schließen Sie digitale und analoge Quellen an je eine eigene Zone an. Für Voll- und Endverstärker ist die Zone im Bild rechts reserviert.

Der riesige Trenntransformator mit drei galvanisch voneinander getrennten Wicklungen, die DC-Filterung für den Netz-Gleichstromanteil sowie Über- und Unterspannungsschutz sorgen für saubersten Strom und damit für höchsten Musik- oder Filmgenuss.

Betriebssicherheit garantiert die Sicherungselektronik, die sich bei einer Fehlfunktion ganz einfach per Tastendruck wieder regenerieren lässt.

Erlauben Sie mit dem BPC10 Ihren Geräten 100% ihrer klanglichen Leistung zu generieren – ganz wie in den Entwicklungslabors der HiFi-Hersteller!

REICHMANN AudioSysteme

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.

07728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE

WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE

Die Technischen Daten.

Eingangsspannung:	210–250 V, AC 50 Hz
Ausgangsspannung:	210–250 V, AC 50 Hz
RFI-Dämpfung:	> 57 dB bei 235 kHz, > 40 dB bei 1 MHz
Anschlüsse:	
Eingang:	1x C19-Netzbuchse
Ausgänge:	6 Schutzkontaktsteckdosen in 3 Zonen
Isolierte Stromzonen:	2 x 200 VA-Zonen, 1 x 1550 VA-Zone
Spitzenleistung kombiniert:	2400 VA / 10 A
Maximale Nennleistung:	1550 VA / 10 A
Max. Leistungsaufnahme:	1550 W
Gewicht, unverpackt:	33,0 kg
Gewicht, verpackt:	ca. 39,5 kg
Abmessungen (BxHxT / mm):	440 x 162 x 400
Ausführungen:	schwarz oder silber

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

REICHMANN AudioSysteme

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.

07728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE

WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE